

DMX6FireUSB

High end USB 2.0 audio system



- USB 2.0 audio system
- 1 mikrofon indgang med gain kontrol (combo XLR / 6,3 mm jack)
- 48V phantom power
- 1 instrument indgang med gain kontrol (6,3 mm jack)
- 4 analoge indgange (phono)
- 6 analoge udgange (phono)
- Stereo til 5,1 Surround Expander

DMX 6Fire USB er det perfekte eksterne lydanlæg for musikere, DJs og gamere med høje krav til lyd kvaliteten. Denne uofficielle efterfølger til DMX 6Fire 24/96 har været fuldstændig omarbejdet og har nået nye højder: I stedet for et PCI-udvidelseskort, er den nu udstyret med en USB 2,0 stik. I stedet for 24 bit / 96 kHz, kører den nu ved 24 bit / 192 kHz.

Hjemme Studie ejere vil især sætte pris på de fire analoge indgange og de seks analoge udgange beregnet til standard phono, for ikke at nævne digitale I / O (optisk og koaksial). Med et signal-/støjforhold på hele 114 dB er krystalklar lyd en selvfølge. Mikrofonstikket (XLR combo jack), med tilkoblet 48 V phantom power, 20 dB pad switch samt den separat gain kontrol, giver fuldt professionelle optagelser og indspilninger i top-kvalitet. Instrumenter som guitarer og basser har også deres egne separat indstillelige indgange. En MIDI port og hovedtelefonudgang fuldfører udvælgelserne af forbindelserne.

DJs tilslutter blot pladespilleren til phono-stikket (med preamp). Monitoren's level kontrol, gør det muligt på forhånd at lytte til sporene. Praktisk: Stikkene til mikrofonen (stik eller XLR, med adapter til miniplug) og hovedtelefonerne er side om side. Dette giver dig mulighed for at tilslutte et headset hurtigt og nemt.

Gameren vil også finde denne funktion nyttig, sammen med 5,1 surround sound, selvfølgelig. Og når spillet har mistet sin glans, kan DMX 6Fire USB også konvertere stereo signaler om til lyde lignende et 5,1 signal.

Hvorvidt det er i studiet, på nat-klubben eller foran gamerens computer: Er den nye DMX 6Fire USB den perfekt ledsager overalt.



DMX6FireUSB

High end USB 2.0 audio system

Features

- USB 2.0 audio system
- 1 mikrofon indgang med gain kontrol (combo XLR / 6,3 mm jack)
- 48V phantom power
- 20 dB pad switch
- 1 instrument indgang med gain kontrol (6,3 mm jack)
- 4 analoge indgange (phono)
- 1 phono-indgang (RCA phono) med RIAA equalizer og gain control
- 6 analoge udgange (phono)
- Stereo til 5,1 Surround Expander
- 1 hovedtelefonstik (6,3 mm) med separat volumen kontrol
- 1 optisk digital indgang / udgang (TOS-tilslutning)
- 1 koaksial digital input / output (phono)
- 1 MIDI-interface ind / ud (5-bens DIN)
- 24 bit / 192 kHz A / D konverter med 114 dB (A) SNR * (indgang 1/2)
- 24 bit / 192 kHz A / D konverter med 105 dB (A) SNR * (indgang 3/4)
- 24 bit / 192 kHz D / A-konverter med 114 dB (A) SNR * (outputs 1-6)

* tekniske data fra de anvendte transducere

Software

- WDM driver
- ASIO 2,0 support
- Kontrolpanel til Windows
- Driver til Mac OSX 10,4 eller højere
- Kontrolpanel til Mac OSX 10,4 eller højere

Systemkrav Windows

- 2,0 GHz Intel eller AMD CPU / Mac med Intel Prozessor
- Windows XP SP 3 (32 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64 Bit)
Windows 7 SP1 (32/64 Bit) / Windows 8 (32 & 64 Bit) /
Mac OS X 10.6.x / 10.7.x / 10.8.x
- 1 GB RAM
- 1 ledig USB 2,0 port
- CD / DVD-drev

Pakken indholder

- DMX 6Fire USB
- Strømforsyning
- USB-kabel 1.8m
- 1 Adapter (6.3mm -> 3.5mm mono)
- 1 Adapter (6.3mm -> 3.5mm stereo)
- Software og Driver CD
- Product Registration Card
- Service Dokumenter

VIGTIGT:

Interneforbindelse til teknisk support påkrævet

Art.-Nr.: 10546
EAN-kode: 4017273105468
Garanti: 24 måneder

