

SoundSystem

SiXPack^{5.1+}

True 6 Channel + Digital In & Out



SoundSystem SiXPack 5.1 +

Ultimative 6-Kanal Audiobeschleunigung und Digital I/O.

Was auch immer sie wollen, Surround-Sound auf 2, 4 oder 6 (5.1) Boxen, die SiXPack 5.1 + in Kooperation mit Intervideo's WinDVD machen es möglich. Insofern Sie schon einen Digitaldecoder Ihr eigen nennen, so ermöglicht Ihnen die SiXPack 5.1 + auch das Durchschleifen des Digital-Signals durch den optischen Digitalausgang.

Hören. Staunen.Begeistern.

Für Hardcore-Gamer bietet die SiXPack 5.1 + alle aktuellen 3d-Standarts wie beispielsweise A3D, EAX 1.0/2.0 und Konsorten wahlweise über Kopfhörer, 2 oder 4 Lautsprecher. Die Sensaura 3D-Technologie garantiert durch ausgefuchste DSP-Routinen optimalen Sound für jede Lautsprecherkonfiguration. Über die Sensaura Schlüsseltechnologien Multidrive, MacroFX und EnviromentFX werden DirectSound3D, A3D und EAX 1.0/2.0 auf Überschall beschleunigt und kompromissloses Gamen bleibt nicht weiter ein frommer Wunsch - Ihre CPU wird es Ihnen danken.

Digital. Rein. Raus.

Der optische Digitaleingang der SiXPack 5.1 + kann sich auf 32, 44.1 und 48kHz synchronisieren und erkennt automatisch was Sache ist. Das ControlPanel gibt bereitwillig Auskunft über den aktuellen Zustand des Digitaleingangs, wie Pre-Emphasis und Copy-Protection.

Der Digitalausgang hält mit 48kHz die Verbindung zur Außenwelt und erlaubt den Anschluss an DAT- und MiniDisc-Rekorder sowie anderes Equipment. Pre-Emphasis und Copy-Protection lassen sich ebenso setzen. Seine Flexibilität zeigt sich, wenn Intervideo's WinDVD den AC3-Stream (z. B. Dolby Digital) ungestraft an den Digitalausgang weiterreicht.

MIDI. DLS.

1 Kilo Stimmen - genaugenommen 1024 - stehen dem MIDI-Dirigenten zur Verfügung. 8MB und kein Sample weniger warten auf Ihre Arrangements, dabei ermöglicht die Unterstützung von DLS 1.0 das mitgelieferte Sound-Set durch Ihre ganz individuelle Bestbesetzung zu ersetzen.

Hardware. Extras. Details.

Kein Geheimnis, dass zwei entkoppelte CD-Eingänge (z.B. für Brenner und CD-ROM) mit eigens vorgeschalteter Rauschunterdrückung, Kopfhörer-Verstärker und Wavetable-Connector begehrte Extras sind, die Sie bald nicht mehr missen wollen. Für Ruhe und Ordnung sorgen ein Signal-Rauschabstand jenseits von -97dB und schnurgerade Frequenzgänge, die einzig der Equalizer bezwingen kann.

SoundSystem

SiXPack^{5.1+}

True 6 Channel + Digital In & Out



ControlPanel. Software. Etc.

Mit dem übersichtlichen, intuitiven zu bedienenden ControlPanel geben wir Ihnen das Werkzeug in die Hand, die SiXPack 5.1+ ganz Ihren Wünschen entsprechend zu konfigurieren. Einmal gemachte Einstellungen lassen sich bequem speichern und bei Bedarf einfach wieder laden. Das Controlpanel bietet Ihnen ebenfalls die Möglichkeit eine Stereoquelle und / oder 16 MIDI Stimmen im Raum Ihrer 5.1 Lautsprecher anzuordnen.

Mit der beiliegenden Software können Sie ganz nach Ihren Interessen und Vorlieben sofort loslegen. Intervideo's WinDVD lässt Kino-Atmosphäre aufkommen, Musicmatch Jukebox brennt, dekodiert und enkodiert MP3-Dateien, professionelle Musikbearbeitung machen Sie mit dem Audio- und MIDI-Sequencer Emagic Logic Fun.

24 Monate Garantie, Telefon- und E-Mail-Support, und direkter Hardwareaustausch bei TerraTec im Falle eines Defekts sind im Preis selbstverständlich inbegriffen.

TerraTec's SoundSystem SiXPack 5.1+. Feel the Power of Sound.



Technische Details

Kompatibilität

- DirectSound / 3D
- Sensaura 3D
- A3D 1.0*
- A3D 2.0 compatible*
- EAX 1.0, EAX 2.0*
- MacroFX*
- EnvironmentFX*
- MultiDrive*
- ZoomFX* (in Vorbereitung)
- I3DL2*
- General MIDI (GM)
- DLS 1.0
- MPU-401
- SoundBlaster / Pro
- AC'97
- PC 2001
- PCI Spezifikation Rev. 2.1, 2.2
- PCI Bus Power Management Interface Spezifikation 1.0

Digital Audio

- 8/16-bit Aufnahme & Wiedergabe mit bis zu 48 kHz (mono/stereo)
- Extended Full Duplex bei Aufnahme & Wiedergabe (mono/stereo)
- Aufnahme und Wiedergabe aller Audioquellen
- Sensaura 3D
- MultiDrive
- MacroFX
- EnvironmentFX
- ZoomFX (in Vorbereitung)

Wavetable

- Bis zu 1024 Stimmen
- Hochqualitatives 8MB Sound-Set
- DLS 1.0 kompatibel

MIDI/Joystick Interface

- DirectInput-Beschleunigung
- Analoges / Digitales Joystick Interface
- MPU-401 kompatibel (UART Mode)
- SoundBlaster kompatibles MIDI Interface

* powered by Sensaura 3D.

Audio Mixer

- Individuelle Lautstärkeregelung aller Audioquellen
- Positionierung von Stereo und MIDI Signalen
- 10-Band Stereo-Equalizer mit Presets

Externe Anschlüsse

- Digital-Ausgang, optisch, 48 kHz (TOS-Link)
- Digital-Eingang, optisch, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (TOS-Link)
- 3 Line-Ausgänge, stereo (3,5 mm)
- Line-Eingang / Kopfhörer-Ausgang (switchable), stereo (3,5 mm)
- Mikrofon-Eingang, mono (3,5 mm)
- MIDI/Joystick Interface (IBM 15 pol. Sub-D)

Onboard Anschlüsse

- Digital-Eingang, 32, 44,1 und 48kHz
- 2 CD-Audio-Eingänge, stereo (MPC3)
- Aux In, stereo (MPC3)
- Wavetable-Anschluss (WaveBlaster pin-kompatibel)

ControlPanel

- Windows 98SE /Me
- Windows 2000

Treiber

- Windows 98SE/Me
- Windows 2000

Verstärker

- Kopfhörer-Verstärker, 2 x 60 mW

Software

- Intervideo WinDVD
- Musicmatch Jukebox
- Emagic Logic Fun
- Free- & Shareware

Systemvoraussetzungen

- Ein freier PCI 2.1 kompatibler PCI-Steckplatz und ein weiterer freier Slot
- Intel Pentium III oder AMD K6 III 500 oder höher
- 64MB Hauptspeicher
- Bildschirmauflösung mind. 800 x 600, 16-bit Farbtiefe
- CD-ROM-Laufwerk / DVD-ROM Laufwerk (für DVD-Player)
- 50MB freier Festplattenplatz
- Windows 98SE/ME mit DirectX 6.0 oder höher oder Windows 2000

Art.Nr.:	1394
EAN-Code:	4017273613949
Garantiezeit:	24 Monate